## 2010

## Тест Контроллера



Санкт – Петербург WorkProt

## Запуск и проверка соединения.

Запустите программу Тест контроллеров. В появившемся окне (Рис.1) установите следующие параметры:

1 Вход	arpysvrb 13 2.1 iterstrike21 _	12.168.1.154 Выбрать 2. Загрузи No	▼ Поиск пь 3. Созда No	3. Созда No rь 4. Сеяза No	ть 4. Настро пь 5. Настро Тіт	онть 6.0n No leout 100	5. Ye Line 7. Ye (m:	Выгрузиті s . Выгрузит ss s.)
Контроллер 1. Выбрать Соил Суммы счётчиков 1 Вход ;	nterstrike21 🔄	2. 3arpysk No	πь 3. Созда No	гь 4. Связа No	пь 5. Настр Тіт	онты 6. Оп No leout 100	iLine 7. Ye	. Выгрузит es s.)
Суммы счётчиков 1 Вход і	##	Dr						
2 Вход ; 3 Вход ;	## ##	Вы	иход иход иход	‡# ‡# ‡#	Неи: Неи: Неи:	3B. 3B. 3B.	## ## ##	
4 Вхол :	##	Bb		##	Неи	3B. 4	##	
Таблица Дата/Время	Вход1	Выход1 В	Ход2 Выход	2 Вход3 Е	њиход 3 Вход	4 Выход4	Входы	Выходы
Интервал (мин) 1	-		Отсчёт	ов #				Выход



В поле «Тип соединения» выберите TCP(UDP)/IP – в поле введите IP вашего устройства В поле «Контроллер» - выберите Counterstrike21.

Последовательно нажмите в поле «Тип соединения» кнопки – «Загрузить» - «Создать» - «Настроить» Если вы меняли номер порта при настройке модуля WizNet, то проверьте правильность установки порта и параметров сети (Рис. 2). Если все установки верны, закройте окно.

Свойства: TCP(UDP)/IP соедине	ние.
Параметры соединения	
IP - Адрес (Имя в сети):	192.168.1.154
Маска подсети:	255.255.255.0
Порт:	2605
Протокол:	TCP 👤
ID соединения:	0
<u>0</u> K	Отмена Применить

Рис. 2

В поле «Контроллер» последовательно нажмите кнопки:

«Загрузить» - «Создать» - «Связать» - «Настроить» появится окно (Рис. 3).

Нажмите кнопку отклик в окне должно появиться сообщение «Отклик получен» (Рис. 3).

Перейдите на вкладку «Конфигурация» (Рис. 4)

Проверьте, что установлен флажок «Взять текущие дату и время» и нажмите кнопку «Записать» Время и дата при успешном исходе операции изменится на текущее время и дату компьютера.

Не нажимайте и не пытайте менять что-то, что не описано в данной инструкции не старайтесь многократно нажимать кнопки управления программой, это может привести к сбою оборудования.

<ul> <li>Выбор</li> <li>Старт (Оп)</li> <li>Стоп (Оf)</li> <li>Соединение</li> <li>Соединение</li> <li>Соединение</li> <li>Выбор</li> <li>Конфигурация</li> <li>Старт (Оп)</li> <li>Стоп (Of)</li> <li>Соединение</li> <li>Выбор</li> <li>Конфигурация</li> <li>Соединение</li> <li>Соед</li></ul>	Контроллер "Counters	trike20 v1.0" Addr=	01	? ×			
Команды Адрес: 01 Старт (0n) Старт (0n) Стоп (0f) Соединение Выбор Конфигурация Данные Очистка (Erase) Сброс (Reset) Журнал Сохранить Очистить ОК Салсеl	🎲 Управление Конф	ригурация   🦘 Со	стояние 📔 ∑ Суммь	і 📔 🛄 Данные 🗎			
Адрес: 01 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Команды						
Отклик (Есho)         Старт (On)         Стоп (Off)         Соединение           Выбор         Конфигурация         Х         С         Соединение           Данные         Очистка (Erase)         Сброс (Reset)         Соединение           Журнал         С         Сохранить         Очистить           Отклик Получен!         Очистить         Очистить         Очистить           Отклик Получен!         15.08.2011 2:23:24 Команда Отклик выполнена (Addr=01)         С	Адрес: 01						
Отклик (Echo)         Старт (On)         Стоп (Off)         Соединение           Выбор         Конфигурация         Х         С         С           Данные         Очистка (Erase)         Сброс (Reset)         С           Журнал         С         Сохранить         Очистить         С           Отклик Получен!         Очистить         Очистить         Очистить         С           Отклик Получен!         15.08.2011         2.23.24 Команда Отклик выполнена (Addr=01)		Ŷ	<b>•</b>	橋			
Выбор Конфигурация Данные Очистка (Erase) Сброс (Reset) Журнал Сохранить Очистить Облаж Обла Облаж Облаж О	Отклик (Echo)	Старт (On)	Cron (Off)	Соединение			
Сорос (Reset)       Журнал     Х       Сорос (Reset)       Сорос (Reset)       Соронить       Очистить       Очистить       Очистить       Отклик. Получен!       15.08.2011 2:23:24 Команда Отклик выполнена (Addr=01)	Выбор		1				
Сброс (Reset) Журнал Сохранить Очистить Отклик Получен! 15.08.2011 2:23:24 Команда Отклик выполнена (Addr=01) ОК Салсе!	🖲 Конфигурация	×	C				
Журнал Сохранить Очистить Отклик Получен 15.08.2011 2:23:24 Команда Отклик выполнена (Addr=01)	С Данные	Очистка (Erase)	Cópoc (Reset)				
Сохранить Очистить Отклик Получен! 15.08.2011 2:23:24 Команда Отклик выполнена (Addr=01) К Салсе!	Журнал						
Сохранить Очистить Отклик Получен! 15.08.2011 2:23:24 Команда Отклик выполнена (Addr=01) ФК Саncel		×					
Втклик Получен! 15.08.2011 2:23:24 Команда Отклик выполнена (Addr=01)	Сохранить	Очистить					
OK Cancel	Отклик Получен! 15.09.2011 2:22:24 Ком		wowa (Addr-01)	*			
	13.00.2011 2.23.24 Kok	анда отклик выпол	nena (Auur-or)				
OK Cancel							
OK Cancel							
OK Cancel				Ŧ			
			OK	Cancel			





Рис. 4

Далее перейдите на вкладку «Состояние» (Рис. 5).

Если вы хотите включить флажок «Читать периодически», то сначала измените время на 1000 мс. (Рис. 5) Если вы запустите с меньшим временем, то может зависнуть ПО.

При установленном флажке вы можете контролировать вошедших и вышедших посетителей в полях «Канал 1» и «Канал 2».

онтроллер "Counterstrike20	v1.0" Add	dr=01	1.040	-	? X
🔅 Управление Конфигурац	ия 🦘	Состояни	Σ∣ε	Суммы	🎹 Данные
Статус счетчика	гь периол	ически с и	нтервал	1000	🛓 (мсек.)
Прочитать					(
Текущее состояние питания:	Включен	1			
Текущее состояние каналов	0				
Текущее состояние счетчико оперативный счет от записи	в, до записи	E.			
Канал 1	0	Канал 2:	0	]	
Канал З	0	Канал 4:	0		
Канал 5	0	Канал 6:	0		
Канал 7	0	Канал 8:	0		
Текущее время счетчика:	15.08.20	11 2:30:25			
Адрес последней свободной ячейки в памяти:	0x00001	280			
Режим записи:	Записыя	ать все			
Активность:	Активен				
Версия прошивки:	0x23				
Flash ID:	0x00080	000 (512 K	b)		
				OK	Cancel

Рис. 6

В данной версии контроллера не рекомендуется пользоваться вкладкой «Данные», так как данные после чтения будут автоматически удалены из контроллера.